

No Hacking



Markus Jabinger

Handy Hacking Iphone

USSD Codes

- *#06#** Zeigt IMEI(Seriennummer) an
- *#30#** Anrufer-Identifizierung (Clip-Funktion).
- *#43#** Anklopfen Status,
- *43#** Anklopfen einschalten
- #43#** Anklopfen ausschalten

PIN ändern

PIN1:

****04***alte PIN*neue PIN*neue PIN#

PIN2:

****042***alte PIN*neue PIN*neue PIN#

***#746025625#**

Wenn die SIM-Karte Ihres iPhones den **SIM Clock Stop Modus** unterstützt, kann der Akku länger durchhalten. Denn im aktivierten Zustand sorgt die Funktion dafür, dass der Prozessor auf der Karte die Arbeit praktisch einstellt, solange keine Aufgaben anstehen - was den Stromverbrauch erheblich reduziert. Um herauszufinden, ob die SIM-Karte in Ihrem iPhone die Stromsparfunktion unterstützt.

***3370#**

Der Sprachkompressions-Standard **Enhanced Full Rate** (EFR) verspricht eine bessere Sprachqualität. Den EFR-Modus können Sie bei Ihrem iPhone manuell aktivieren bzw. deaktivieren. Der Nachteil der aktivierten EFR ist, dass das Handy mehr Akku-Leistung verbraucht. Umgekehrt gilt: Wenn Sie EFR deaktivieren, hält das Handy länger durch - allerdings geht das zu Lasten der Sprachqualität

#3370#. Abschalten des EFR-Modus.

No Hacking



Markus Jabinger

***4720#** Mit diesem Kürzel aktivieren Sie den HFR-Modus

Wenn Sie den HFR-Modus **Half Rate** Ihres iPhones einschalten, sparen Sie zwar Strom und das Handy macht erst später schlapp. Dafür leidet darunter die Sprachqualität.

#4720# mit diesem Code schalten Sie den HFR-Modus aus

Rufnummer Weiterleitung

****21*** Zielrufnummer# in Ihr iPhone einprogrammieren. **Zur Aktivierung geben Sie dann**

***21#** Aktivieren

#21# Ausschalten

##21# löscht sie komplett.

***#21#** Rufumleitung Status

Bedingte Rufumleitung

****61* Zielrufnummer ** (Zeit 5 bis 30 Sek.)#.**

***61#** Aktivieren

#61# Ausschalten

***#61#**

Mit dem Code können Sie die aktuellen Umleitungs-Einstellungen für den Fall checken, dass Sie einen Anruf nicht entgegennehmen.

No Hacking



Markus Jabinger

Rufumleitung wenn das Iphone kein Netz hat oder es ausgeschaltet ist

****62* Zielrufnummer#**

***62#** Einschalten

#62# Ausschalten

##62# Löscht die Einstellung

***#62#** Einstellung Status

Rufumleitung wenn man telefoniert

****67*Zielrufnummer#**

***67#** Aktivieren

#67# Ausschalten

##67# löscht die Einstellung

***#67#** Einstellung Status

##002# Mit diesem Code werden alle Eingestellten Rufumleitungen gelöscht.

Eigene Nummer übermitteln

***31#** wird eigene Nummer angezeigt

#31# Zielrufnummer wird eigene Nummer nicht angezeigt

TIPP: Bei öffentlichen Diensten wie Polizei, Feuerwehr oder Rettung werden die nummern trotzdem angezeigt. Und der Telefon Anbieter hat sie in seinem Protokoll auch gespeichert

No Hacking



Markus Jabinger

***#5005*86#** Aktuelle Mailboxeinstellungen

***646#** Sofern das Netz die Funktion unterstützt, können Sie mit dem Code Ihr Gesprächsaufkommen überprüfen.

***135#** Bringt eigene Nummer auf das Display

***33* Sperrcode#.**

Sofern Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber den passenden Sperrcode besorgt haben und die Funktion freigeschaltet wurde, können Sie theoretisch alle abgehenden Anrufe auf Ihrem iPhone verhindern.

#33* Sperrcode# Blockierung aufheben

***#33#** Statusbericht zu dieser Funktion auf den iPhone-Bildschirm.

***#5005*7672#**

Variabler SMS-Preis: Abhängig davon, über welche Kurzmitteilungszentrale (SMSC) Ihre SMS verschickt werden, können unterschiedliche Kosten entstehen. Über den Code bringen Sie die auf Ihrem iPhone aktuell verwendete SMSC-Nummer in Erfahrung.